

Stückliste DK1HE "MA12" (40m-Band)

Stand: 08.10.2012

IC1	7809 TO220 (ungekühlt)	3
T1	BF961 (ESD beachten!!)	1
T2	BC550C	1
T3	BC546B	1
T4	BF961 (ESD beachten!!)	1
T5	BFR96S	1
T6	RD06HHF TO220 (ESD bea	1
T7	BC327-40	1
D1	BA282	1
D2	BB639 SMD SOD323	1
D3	BB639 SMD SOD323	1
D4	BA282	1
D5 *	BA282	1
Q1	4,9152MHz 32pF HC49U-S low profile	1
Q2	4,9152MHz 32pF HC49U-S	1
Q3	4,9152MHz 32pF HC49U-S	1
Q4	4,9152MHz 32pF HC18	1
Q5	4,9152MHz 32pF HC18	1
C1	18pF	1
C2	47nF	1
C3	47nF	1
C7	27pF	1
C8	220pF COG oder besser St	1
C9	47nF	1
C10	22nF	1
C11	47nF	1
C12	Trimmer 110pF Keramik (s	1
C13	47nF	1
C14	47nF	1
C15	220pF COG	1
C16	220pF COG	1
C17	Trimmer 110pF Keramik (s	1
C18	33nF Folie MKS-2 RM 5	1
C19	22nF	1
C20	10µF 35V rad.	1
C21	220µF 16V rad.	1
C22	Trimmer 110pF Keramik (s	1
C23 *	47pF	1
C24	220pF	1
C25	47nF RM 5mm	1
C26	Trimmer 110pF Keramik (s	1
C27	1,5pF	1
C28	Trimmer 110pF Keramik (s	1
C29	680pF COG oder SMD 080	1

C30	100nF	1
C31	100nF	1
C32	100nF	1
C33	470nF Folie 63V MKS-2 R	1
C34	100µF 16V rad.	1
C35	100µF 16V rad.	1
C44 *	220pF (evt. Styroflex)	1
Dr1	47µH SMCC	1
Dr2 *	100µH SMCC	1
R1	820R	1
R2	220K	1
R3	entfällt	0
R4	82K	1
R5	330R	1
R6 *	1K (Abgleichwert Mithört	1
R7 *	ersetzt durch C44	0
R8	15K	1
R9	12K	1
R10	68R	1
R11	220K	1
R12	entfällt	0
R13 *	ersetzt durch Dr2	0
R14	22K (Abgleichwert auf Ub	1
R15	68R	1
R16	12K	1
R17	220R	1
R18	4,7R	1
R19	6,8K	1
R20	2,7K	1
P1	5K Spindeltrimmer 25-Ga	1
P2	2,5K Piher PT6 liegend	1
P3	10K Typ 75H Spectrol	1
P4	10K 10-Gang-Poti Achse	1
P5	Lautstärkepoti entfällt	0
Tr1	Schweinenase BN43-2402	1
Tr2	NF-Übertrager 1:10 Rei	1
Tr3	Schweinenase BN43-2402	1
Tr4	Schweinenase BN43-2402	1
L3	Amidon T50-2 1-2= 46Wd	1
L4	Amidon T50-6 1-2= 76Wd	1
L5	Amidon T37-2 1-2= 36Wd	1
L6	Amidon T37-2 37Wdng 0,2	1
Bu1	Stereo-Klinkenbuchse 3,5	0
Bu2	Stereo-Klinkenbuchse 3,5	0
Bu3	BNC-Buchse Printmontage	0
Bu4	DC-Buchse 2,1mm Printmon	0
Bu5	2pol-Printstecker	0
L7	Amidon T37-2 17Wdng 0,4	
L8	Amidon T37-2 18Wdng 0,4	

L9	Amidon T37-2 17Wdng 0,4		
C36	68pF COG		
C37	330pF COG	TPF	3
C38	820pF COG		
C39	entfällt		
C40	820pF COG		
C41	entfällt		
C42	330pF COG		
C43	68pF COG		
L1	Amidon T37-2 36Wdng 0,2		
L2	Amidon T37-2 36Wdng 0,2		
C4	Trimmer 110pF Keramik (s	BandfilterRX	3
C5	1pF		
C6	Trimmer 110pF Keramik (s		
#NAME?		Total	89